



ALARME LS-9001 transmetteur RTC

Système d'alarme LS-9001 de LifeSOS sans fil 868 Mhz.
Avec son transmetteur téléphonique intégré, la centrale
d'alarme gère 8 numéros de téléphone.



- Centrale d'alarme sans fil 868Mhz
- Fonctionne sur adaptateur secteur avec batterie interne d'une autonomie d'environ 20 heures
- Activation et désactivation de l'alarme à distance par la ligne téléphonique avec code secret
- Gère jusqu'à 9 détecteurs d'intrusion (détecteurs d'ouverture et détecteur de présence)
- Gère jusqu'à 8 télécommandes et 8 boutons d'alerte médicale ou SOS
- Gère jusqu'à 4 détecteurs d'incendie et de chaleur et 4 détecteurs de gaz
- Fonction carillon pour les détecteurs d'ouverture : la centrale émet un "ding" lors de l'ouverture de la porte sur laquelle il est placé (idéal pour les bureaux et boutiques)
- Gros bouton d'urgence intégré sur la façade de la centrale
- Gestion de la centrale par code secret et par télécommandes
- Supervision des détecteurs : leur ouverture donne immédiatement l'alerte rendant impossible leur sabotage (en retirant les piles par exemple)
- Programmation de 8 numéros de téléphone pour les appels en cas d'alerte (fixes et mobiles jusqu'à 32 chiffres y compris * et #)
- Fonction "armement partiel" : seuls les détecteurs d'ouverture sont activés (les occupants sont dans les lieux)
- Fonction "armement total" : tous les détecteurs sont activés (les occupants sont à l'extérieur)
- Surveillance de la disponibilité de la ligne téléphonique
- Surveillance de l'état de charge de la batterie
- Temporisation du délai d'ouverture et d'entrée (de 0 à 255 secondes)
- Gestion totale par téléphone à distance : armement, désarmement, arrêt, écoute de l'environnement autour de la centrale d'alarme
- Température de fonctionnement: -10°C à 40°C
- Alimentation: 12VDC/300mA, batterie interne rechargée par un adaptateur 220V/12V

Caractéristiques de la sirène extérieure WS-20C

Cette sirène flash, équipée d'un flash clignotant, se place à l'extérieur. Elle se raccorde au secteur grâce à son adaptateur 220V et dispose d'une autonomie de 30 heures en cas de coupure secteur.

ALARME LS-9001 transmetteur RTC

Une portée exceptionnelle de 100 mètres (sans obstacle) pour recevoir les signaux des 9 détecteurs d'intrusion (détecteurs d'ouverture et/ou détecteur de présence), des 8 détecteurs de sécurité (4 détecteurs de gaz et 4 détecteurs d'incendie) ou les 8 boutons médicaux d'urgence que la centrale peut prendre en charge.

Tous les détecteurs sont protégés contre le sabotage : leur démontage donne l'alerte même lorsque la centrale est au repos.

Cette centrale LS-9001 peut être commandée depuis plusieurs types de matériels : télécommandes, claviers annexes, téléphones fixes ou mobiles