Centrale d'alarme	E-HOME	PRESENCE	Life-SOS LS9001	HESPERIAN	Life-SOS LS-30	HESPERIAN EASY-TECH	DIAGRAL
espace-protege.com							
Sans fil	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Portée radio sans obstacle	30m	60m	100m	100m	100m	100m	100m
Fréquence utilisée	433 Mhz	868 Mhz (433mhz si version animaux)	868 Mhz	Bi- fréquence 433Mhz / 868Mhz	Bi- fréquence 433Mhz / 868Mhz	868 Mhz	Bi- fréquence 400Mhz / 800Mhz
Type d'alimentation de la centrale	220 V + batterie de secours 15H	220 V + batterie de secours 15H	220 V + batterie de secours 20H	Uniquement sur piles. Autonomie 2 ans	220 V + batterie de secours 15H	Uniquement sur piles. Autonomie 4 ans	Uniquement sur piles. Autonomie 4 ans
Système supervisé	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Trasnmetteur téléphonique RTC	Modèle TN-03	Oui	Oui	Modèle HN-01	Oui	Non	Non
Transmetteur GSM	Modèle GSM-03	module externe en option	module externe en option	Modèle HN-02	module externe en option	Sur modèle Easy-Tech GSM	module externe en option
Nombre de numéros de téléphone en cas d'alerte	6 numéros fixes et/ou mobiles	6 numéros fixes et/ou mobiles	11 numéros fixes et/ou mobiles	20 numéros fixes et/ou mobiles	11 numéros fixes et/ou mobiles	3 numéros fixes et/ou mobiles	5 numéros fixes et/ou mobiles
Système d'alerte	Messages vocaux	Messages vocaux	Messages vocaux	Messages vocaux (+ sms avec HN-02)	Messages vocaux (+ sms avec module GSM-30)	SMS uniquement	Messages vocaux
Messages personnalisables	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Mise en/hors service par téléphone	Oui	Oui	Oui	Oui sur HN-01 (Arrêt seulement sur HN-02)	Oui	Arrêt seulement	Oui
Nombre de détecteurs d'intrusion possible	Iliimité	16 sans fil + 4filaires	9 détecteurs sans fil	100 détecteurs sans fil	128 détecteurs	5 détecteurs	15 en supervision (illimité en non supervision)
Détecteur compatible animaux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Possibilité de détection extérieure	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de télécommandes gérées par la centrale	Illimité	5	8 avec rolling code	10 avec rolling code	32 avec rolling code	2 avec rolling code	10 avec rolling code
Clavier déporté	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Sirène intégrée dans la centrale	Oui	Sirène filaire fournie	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation de la sirène extérieure	220V ou solaire	Sur plies autonomie 18 mois	220V	Sur batterie autonomie 24 mois	220V ou solaire	Sur batterie autonomie 24 mois	Sur batterie autonomie 24 mois
Nombre de zones	6	Armement total + armement partiel	Armement total + armement partiel	3 zones indépendantes	288 zones	1 zone	4 zones indépendantes
Nombre de codes possibles	1 code	6 codes : 1 installateur, 4 utilisateurs, 1 code contrainte	1 code	10 codes : 1 installateur, 9 utilisateurs avec gestion distinctes des zones	9 codes : 1 installateur, 8 utilisateurs	0 code. Gestion par télécommande	9 codes : 1 installateur, 8 utilisateurs
Temporisation d'entrée et de sortie réglable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détection de tentative de brouillage radio	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction panique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Aide à l'installation	Livret	Livret	Livret	Livré + Guide vocal évolué	Livret + menu LCD	Livret	Livret + guide vocal
Fonctions domotiques	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Conservation des évènements	Non	Oui, les 40 derniers	Non	Oui, les 200 derniers	Oui, les 512 derniers	Non	Oui, les 500 derniers
Garantie constructeur	1 an	1 an	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	5 ans
Extension garantie Espace-Protégé.com	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non